

Matronics Justerbar Lys-timer

Simple lyster, der er utrolig nem at tilslutte og justere. Tænder udgangen i den opsatte tid, når den aktiveres.



Simple lyster, der er utrolig nem at tilslutte og justere. Timeren tænder udgangen når den aktiveres, f.eks. med en tryk-knap. Den slukker af sig selv efter opsat tid, eller når du trykker på knappen igen.

Tilslutning

Styringen tilsluttes forsyning på IN+ og IN-. Husk passende for-sikring.

En trykknop tilsluttes mellem S- og stel. Når denne trykkes, aktiveres udgangen O+ og O- i den opsatte tid, hvorefter den slukker igen. En tryk mere på trykknappen slukker for udgangen med det samme.

Da kontakten er stel-styret, kan man nøjes med én ledning fra S- ud til tryk-kontakt, hvor der sidste ben på kontakten så forbindes til stel.

Justering af forsinkelse

Kabinettet åbnes. Der sidder 3 dip-switches til justering af tiden. Som standard er forsinkelsen 2 minutter. Ved at skubbe dip-switchene kan man lægge ekstra tid oven i. Værdierne er markeret på printet ved dip-switchene.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/762310

Specifikationer

Max strøm 10A

Produktoversigt

12V



Varenr. 762310
Spænding: 12V

24V



Varenr. 762311
Spænding: 24V

Produkt bilder

