

Fjernbetjent motorstyring - 433MHz

Færdig-forbundet 2-kanals relæ, klar til tilslutning af motor. Gør det muligt at styre retningen - frem og tilbage med en 2-knap fjernbetjening.



Færdig-forbundet 2-kanals relæ, klar til tilslutning af motor. Styringen gør det muligt at styre retningen - frem og tilbage med f.eks en 2-knap fjernbetjening. Den er især praktisk til aktuatorer.

Fjernbetjening købes seperat.

Funktioner

Der er en "jumper" inde i relæet som kan placeres på tre måder (højre, venstre eller ingen jumper), og det er placeringen af denne der bestemmer hvilken funktion der er aktiv.

Typisk vil man bruge momentan-funktionen eller skifte-funktionen, den sidste funktion vil ikke være praktisk. Med momentan vil motoren tænde så længe knappen på fjernbetjeningen holdes nede. Med skifte-funktionen vil motoren køre enten den ene eller den anden retning, og vil ikke kunne slukkes.

Tilslutning

Rød ledning: Plus

Sort ledning: Minus

Blå ledninger: Motor plus og minus

Hvis motoren kører modsat af hvad du havde forventet, så byt de to blå ledninger.

Lær-knappen

Lær knappen bruges til at registrere fjernbetjeningens ID i controlleren. Når du har sat styringen korrekt til spænding vil den røde LED lyse konstant. Når du så trykker på lær-knappen vil LED'en slukke, hvorefter du skal trykke på den ønskede knap på fjernbetjeningen. LED'en vil så blinke, og ID'et er gemt.

For at nulstille styringen skal du holde lær-knappen nede ind til den blinker.

Elektronisk fjernbetjening

Den elektronisk fjernbetjening benyttes hvor man ønsker at sende signal til et modtager-relæ med andet elektronik, f.eks. med en timer, kontakt, relæ eller lignende. Senderen er udelukkende til 12V signaler. Vi anbefaler at man har kendskab til elektronik før denne benyttes.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/609701

Specifikationer

Spænding	12V eller 24V
Max strøm	5A
Arbejdstemperatur	-10 til 60 grader
Rækkevidde	30-50m
Dimensioner på styreboks	88 x 60 x 28


Produktoversigt

Modtager, 12V



Varenr. 609701

Modtager, 24V




Varenr. 609702

Fjernbetjening, Beskyttet



Varenr. 609723

Fjernbetjening, Elektronisk



Varenr. 609791

Produkt billeder

