

Lysdæmper, 12V og 24V - 30 Amp.

Kompakt lille 12-24V DC lysdæmper med drejeknap, der kan klare et forbrug på hele 30A.



Smart og kompakt lille 12-24V DC lysdæmper med indbygget drejeknap, der kan klare et forbrug på hele 30A.

Lysdæmperen er meget simpel at tilslutte, da der kun er én indgang og én udgang, hvor det tydeligt er markeret med plus og minus. Der er desuden skrueterminaler til ind og udgang.

Boksen måler 85x62x20mm (LxBxD) og skrueknappen er 16mm høj.

Der er mulighed for at ændre på PWM frekvensen og kurven på spændingen via de indbyggede DIP Switche. Som udgangspunkt anbefaler vi at benytte standard indstillingerne på 300HZ og standard dæmpekurven.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/500192

Specifikationer

Spænding	12V / 24V
Max effekt	360W
Max strøm 12V	30A
Max strøm 24V	15A

Produktoversigt

Lysdæmper, 12V og 24V - 30 Amp.



Varenr. 500192

Dimensioner: 20 x 65 x 85mm

Produkt billeder



DIP Switch 1-3 styrer PWM frekvensen			
1	2	3	PWM
0	0	0	300HZ
1	0	0	500HZ
0	1	0	700HZ
1	1	0	1KHZ
0	0	1	3KHZ
1	0	1	5KHZ
0	1	1	10KHZ

DIP Switch 4-5 styrer dæmpekurven		
4	5	Stigning på kurve
0	0	Standard
1	0	Svag start
0	1	Høj Start