

## Matronics US light styring

Styring der gør det muligt at benytte positionslyset som blinklys, og blinklys som positionslys. 12V og 24V



Smart og kompakt styring til 12V og 24V, der gør det muligt at benytte positionslyset på bil, lastbil og trailer til blinklys, og samtidigt benytte blinklysene som positionslys, også kaldet for US light.

Positionlyset vil lyse som normalt, men når blinklyset bliver aktiveret vil positionlygterne tænde og slukke sammen med blinklyset. Når der ikke blinkes mere efter 1 sekund tænder positionlyset igen. På samme vis kan man frakoble blinklysene fra blinkrelæet, og køre disse over styringen istedet.

Tilslutningen er super simpel, hvor du skal forbinde følgende ben

- In+ = Plus til batteri / forsyning
- In- = Minus til batteri / forsyning
- Blink = Blinklys signal
- Out+ = Plus til lys
- Out- = Minus til lys.

Der skal bruges 6,35mm hun-kabel sko til tilslutningen.

Typisk vil man bare klippe strømmen til positionlyset, og sætte denne ind imellem, og så tage signal fra blinklys lamperne.

Det er nødvendigt med to styringer hvis man ønsker funktionen på begge sider.

matronics

Køb online på [www.matronics.dk/762300](http://www.matronics.dk/762300)

### Specifikationer

Max effekt 10A

## Produktoversigt

12V



Varenr. 762300  
Spænding: 12V  
Dimensioner: 20 x 50 x 50mm

24V



Varenr. 762301  
Spænding: 24V  
Dimensioner: 20 x 50 x 50mm

Produkt bilder

